

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ TRASSIR NeuroStation 32



**TRASSIR NeuroStation 32** – мережевий відеореєстратор для IP-відеокамер під керуванням TRASSIR OS (Linux) з підтримкою відеоналітики на основі нейронних мереж: детекція проникнення людей до зони і підрахунок кількості людей у зоні (наприклад, в черзі), а також пошук людей у архіві. Підтримка Offload-аналітики (приймом та обробка зображень, що передаються з інших серверів TRASSIR).



### Опис задньої панелі відеореєстратора<sup>1</sup>:

- |    |   |                          |    |   |   |
|----|---|--------------------------|----|---|---|
| 1. | ' | 220                      | 5. | ' | / |
| 2. | ' | USB 3.0                  | 6. | ' | ' |
| 3. | ' | RJ-45 Ethernet           |    |   |   |
| 4. | ' | USB 3.1 (Type-A, Type-C) |    |   |   |

<sup>1</sup> Зовнішній вигляд, кількість, розташування роз'ємів можуть відрізнятися. Виробник залишає за собою право змінити комплектацію та конфігурацію відеореєстратора без погіршення його основних характеристик.

## Характеристики пристрою:

<b>Операційна система</b>	TRASSIR OS (на основі ОС Linux)
<b>Каналів відео</b>	до 32 каналів IP-камери
<b>Роздільна здатність запису</b>	залежно від IP-камери
<b>Формат стиснення</b>	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 MJPEG
<b>Мережеві інтерфейси</b>	2x Ethernet 10/100/1000 Мбіт/с
<b>USB-інтерфейси</b>	на задній панелі: 2 x USB 3.1 (1 x Type A, 1 x Type C) 4 x USB 3.0
<b>Розмір архіву</b>	4x HDD розміром 3.5"
<b>Відеовиходи<sup>3</sup></b>	1x DisplayPort 1x DVI-D 1x HDMI 1x VGA
<b>Аудіовиходи/виходи</b>	5x Audio jack
<b>Габарити, мм</b>	495 x 485 x 88.5
<b>Блок живлення</b>	220В (700Вт)
<b>Робочий температурний режим</b>	+10...30°C

## Комплектація:

- Відеореєстратор з TRASSIR OS (зіібраний та спакований)..... 1шт.
- Інтерфейсні SATA-кабелі..... 4шт.
- Гвинти для кріплення HDD..... 18шт.
- Гарантійний талон..... 1шт.

## Гарантійне обслуговування:

- Два роки гарантії на відеореєстратор від дня продажу, але не більше 30 місяців від дати виробництва.
- За відсутності гарантійного талона, гарантійний термін визначається від дати виробництва.

ДАТА ВИРОБНИЦТВА

СЕРІЙНИЙ НОМЕР ПРИСТРОЮ

НОМЕР КЛЮЧА ЗАХИСТУ